

# Phaser® 3100MFP

## Impressora a laser multifuncional

### Produtividade no seu escritório ao seu alcance

Cheia de recursos úteis a um preço que surpreenderá você, a impressora a laser multifuncional Phaser 3100MFP oferece poderosos recursos de impressão, cópia, digitalização e fax ao seu alcance, diretamente em seu PC. É a solução ideal para escritórios com grupos de trabalho de 1 a 5 usuários.



Impressão / Cópia / Digitalização / Fax



216 x 279 mm



21 ppm

LxPxAl:  
447 x 386 x 412 mm



Phaser 3100MFP/X

#### Mais recursos por menos

- As impressões e cópias alcançam uma velocidade de 21 ppm, — mais tempo rápido de impressão da primeira página — acompanha o ritmo da sua exigência.
- Digitalize diretamente para o computador em preto e branco e em cores para obter fácil acesso e organização.
- Um poderoso software de reconhecimento de caracteres transforma cópias impressas em documentos eletrônicos editáveis.
- Recursos de impressão e cópia de alta produção como cópia de documento de identidade e impressão N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha) simplificam os processos de trabalho.
- O modo de economia de toner (Modo ECO) e a compatibilidade da Energy Star beneficiam tanto o meio-ambiente quanto o resultado final.

#### Total facilidade de uso

- O painel frontal simples tornam as funções e recursos “walk-up” em um simples toque de um botão.
- A digitalização/impressão direta de USB permite salvar ou imprimir diretamente de qualquer dispositivo de memória USB, sem necessidade do computador.
- O driver de impressão bidirecional intuitivo fornece atualizações úteis do status do dispositivo.
- A configuração do fax inclui um teclado completo para entrada de texto fácil.

#### Combinação perfeita

- A configuração do alimentador automático de originais fornece rapidez nas funções de digitalização, cópias e fax de trabalhos de múltiplas páginas.
- A bandeja de saída central ajuda a manter o dispositivo compacto e a mesa de trabalho acessível.
- Capacidade de papel para 250 folhas significa menos interrupções para recarregar o papel.
- A bandeja manual (Bypass) permite a alimentação de folha única de mídia especial, como envelopes e papel mais pesado.

# Phaser® 3100MFP

## Impressora a laser multifuncional



	Phaser 3100MFP/S	Phaser 3100MFP/X
<b>Velocidade</b>	Até 21 ppm (Carta) / 20 ppm (A4)	
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 10000 páginas / mês	
<b>Manuseio de Papel</b>	<b>Alimentador automático de originais:</b> 50 folhas; Tamanhos personalizados: 142 x 147 mm até 216 x 356 mm	
Entrada de papel	<b>Vidro de originais</b>	
Padrão	<b>Bandeja principal:</b> 250 folhas; Tamanhos: Carta, Ofício, A4, A5 <b>Bandeja manual (Bypass):</b> 1 folha; Tamanhos: Carta, Ofício, A4, A5, B5, Executivo, A6	
Saída de papel	50 folhas	
<b>Cópia</b>		
Tempo de impressão da 1ª página	Apenas 8,5 segundos	
Resolução (máxima)	Até 600 x 600 dpi	
Recursos de cópia	Alceamento*, Cópia de documento de identidade, N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha)*, Pôster, Modo de economia de toner (cópia ECO), Redução/ampliação, Frente e verso manual, Clone, Ajuste automático	
<b>Impressão</b>		
Tempo de impressão da 1ª página	Apenas 13 segundos	
Resolução (máxima)	Até 600 x 600 dpi	
Memória	32 MB	
Conectividade	USB 2.0	
Suporte de linguagens	Com base no host	
Recursos de impressão	Marcas d'água, N-up (Impressão de múltiplas páginas em uma folha), Sobreposição, Calendários*	
<b>Digitalização</b>		
Destinos da digitalização	Digitalização para PC, Digitalização para o dispositivo de memória USB, Digitalização para aplicativos TWAIN/WIA	
Recursos de digitalização	Até 4800 x 4800 dpi interpolada, 600 x 600 dpi óptica, Digitalização em cores, Nuance® PaperPort® SE 11.0	
<b>Fax</b>	NA	Fax incorporado (33,6 Kbps com compressão M/MR/MMR/JBIG), Fax do PC
Recursos de fax	NA	Recebimento de fax seguro, até 250 diretórios de números/32 listas de transmissão, 31 caixas de correio eletrônico, Pesquisa, Discagem automática, Relatórios de confirmação, Transmissão de fax, Recebimento de memória, Fax em atraso, Secretária eletrônica de fax, Reencaminhamento de fax, Recebimento para dispositivo de memória USB

\* Em configuração 3100MFP/X

### Gerenciamento de dispositivo

Companion Pro Software

### Drivers de impressão

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/ 2003 Server (32/64bit);  
 Mac 10.3 – 10.5; Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora, Ubuntu,  
 Suse 9.2 e superior

### Manuseio de mídia

Bandeja principal: 60 até 105 g/m<sup>2</sup>  
 Bandeja manual (Bypass): 52 até 162 g/m<sup>2</sup>  
 ADF: 60 até 90 g/m<sup>2</sup>  
 Tipos de mídia: papel liso,  
 envelopes, transparências

### Ambiente operacional

Temperatura: 10 a 32° C  
 Umidade relativa: 15 a 80%  
 Níveis de pressão de som: Modo de espera: < 30 dB(A),  
 Aquecimento: < 40 dB(A),  
 Cópia: < 63 dB(A), Impressão: < 53 dB(A)

### Eletricidade

Eletricidade: 120 VAC, 50/60 Hz: 220–240 VAC, 50/60 Hz  
 Consumo de energia: 340 W  
 Modo de economia de energia: abaixo de 12 W  
 Compatível com ENERGY STAR®

### Dimensões (LxPxA)

3100MFP/S: 447 x 386 x 344 mm; Peso: 11,6 kg  
 3100MFP/X: 447 x 386 x 412 mm; Peso: 13 kg

### Certificações

FCC Parte 15, Classe B, Listado para UL Cred 7 60950-1/CSA  
 60950-1-03, Marcação CE de acordo com as diretivas 2006/95/  
 EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC

### O que vem na caixa

- Phaser 3100MFP
- Cartucho de impressão (1500 páginas<sup>1</sup>)
- CD de documentação e software, Guia de instalação rápida,  
 Cartão de registro
- Cabo USB
- Cabo de telefone (com configuração de fax)
- Cabo de energia

### Programa de reciclagem de suprimentos

Os consumíveis para a Phaser 3100MFP são parte do programa de  
 reciclagem de suprimentos da Xerox Green World Alliance. Para obter  
 mais informações, visite o site da Green World Alliance  
 em [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



A Phaser 3100MFP/X apresenta um teclado completo

### Suprimentos

Cartuchos de impressão de alta capacidade:  
 4000 páginas<sup>1</sup> 106R01379  
 Cartuchos de impressão de capacidade padrão:  
 2200 páginas<sup>1</sup> 106R01378

### Opções

Adaptador Voice over IP (VOIP) *consulte [www.xerox.com](http://www.xerox.com)*  
 Adaptador de rede USB Wireless Network Adapter 097N01683

<sup>1</sup> Média de páginas padrões. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.  
 O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de  
 impressão.

